



JA-182J Schlüsselanhänger Fernbedienung

Die Fernbedienung JA-182J dient zur Scharfschaltung/Unscharfschaltung der Alarmanlage aus der Ferne, zur Aktivierung von Panikalarmen und zur Bedienung weiterer Geräte.

o [Declaration of conformity - JA-182J \(PDF 313,86 kB\)](#)



Beschreibung

Der Schlüsselanhänger ist mit einer praktischen „Kindersicherungs“-Funktion ausgestattet, die die versehentliche Aktivierung eines Befehls verhindert. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, muss zur Aktivierung des Geräts die Taste zweimal innerhalb von einer Sekunde gedrückt werden. Das gleichzeitige Drücken beider Tasten löst den Panikalarm aus.

Technische Angaben

Versorgung Lithiumbatterie

Typ CR 2032 (3,0 V)
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten (Stromquelle des Typs C gemäß EN 50131-6)

Typische Lebensdauer der Batterie

ca. 4 Jahre (5 Aktivierungen/Tag)

Kommunikationsband

868.1 MHz

Kommunikationsreichweite

ca. 30 m (direktes Sichtfeld)

Umfeld gemäß EN 50131-1

II. Innenbereiche allgemein

Umfang der Arbeitstemperaturen

+10 °C bis +40 °C

Klassifizierung gemäß EN 50131-1

Stufe 2

Betriebsbedingungen

ERC REC 70-03

Erfüllt die Anforderungen

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN50131-3, EN50131-5-3, EN 55022, EN 60950-1