



## JA-113E-AN BUS betjeningspanel med PROX læser og tastatur - antracit

JA-113E er et betjeningspanel tastatur med indbygget PROX læser, som benyttes til at styre anlægget. Der følger et kontrolpanel med som dog kan udvides med op til 20 JA-192E kontrolpaneler.

### Beskrivelse

Det muliggør styring af alarmerne ved hjælp af disse kontrolpaneler. De kommunikerer via BUS kablet og bliver også forsynet igennem dette kabel. Den indbyggede dvaletid gør at den ikke belaster centralen så meget. Det er adresserbart og optager en plads i centralen.

### Tekniske specifikationer

**Spænding**

via centralens BUS, 12 V (9 -15 V)

**Strømforbrug**

mistede AC 10 mA

**Standby**

max. 20 mA

**PROX frekvens**

125 kHz

**Størrelse**

98 × 102 × 33 mm

**Miljø i henhold til EN 50131-1**

II., indendørs

**Drifttemperatur**

-10 °C til 40 °C

**Sikringsklasse**

Klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3