



JA-159P Trådløs udendørs detektor, lav montering

Detektor med dobbelt-zone PIR sensor fra Optex med JABLOTRON 100+ sender indbygget. Den optiske del har to PIR sensorer og har en høj immunitet overfor fejllarmer og detektering af små dyr.

○ [Declaration of conformity - JA-159P \(PDF 316.08 kB\)](#)

Beskrivelse

Detektorens anti-mask funktion beskytter imod at den tildækkes, og den er udstyret med to sabotagekontakter (låg og base). Disse rapporterer forsøg på åbning eller sabotage af detektoren øjeblikkeligt. Detektoren udfører periodiske selv-tests og sender status til alarm centralen. Optager 1 plads i alarmsystemet.

Tekniske specifikationer

Batteritype	2x (3x) litium batterier, type CR123A (3 V/1500 mAh)
Batterilevetid	2x 3 V/3x 3 V, op til 3 år/4 år (120 s)
Frekvens	868,1 Mhz
Rækkevidde	op til 300 m (åbent areal)
Detekteringsområde	12 m/90°
Monteringshøjde	0,8 - 1,2 m
Drifttemperatur	-20 °C til 60 °C
Størrelse	186 × 71,3 × 105,5 mm