JA-151IR Langaton optinen linjailmaisin

Linjailmaisin JA-151IR on tarkoitettu infrapunasäteiden katkeamisen tunnistamiseen henkilön kulkiessa lähettimen ja vastaanottimen 4 infrapunasäteen läpi. Ilmaisin koostuu Optex-sensorista ja Jablotron-lähettimestä.

- Declaration of conformity - JA-151IR (PDF 317,49 kB)

Kuvaus

Linjailmaisin on suunniteltu häriökestäväksi esim. sateen tai lumisateen varalle.

Linjailmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä kaksi paikkaa.

Tekniset tiedot

Virransyöttö	4× lithiumparisto tyyppi LSH20 (3,6 V, 13 Ah)
Paristojen tyypillinen kestoikä	n. 3 vuotta
Käyttötaajuus	868,1 MHz
Kommunikointietäisyys	n. 300 m (avoimessa tilassa)
Asennuskorkeus	0,7 - 1 m
Etäisyys yksikköjen välillä	100 m
Suojaluokka	ympäristöluokka IV., EN 50131-1 mukaan, ulkotila
Käyttölämpötila	-20 - 60 °C