



JA-152SHM

Magneettikosketin oveen, asento- tai iskutunnistimella

Langaton magneettikosketin ja isku- tai kallistusilmaisimen yhdistelmä. Iskutunnistustilassa ilmaisin reagoi tärinäihin ja iskuihin kun taas kallistustunnistustilassa reagointi perustuu asennon muutoksiin.

Kuvaus

Ilmaisin havaitsee myös vieraan magneettikentän ja estää mahdollisen sabotaasiyritykset ulkoisella magneetilla.

Tekniset tiedot

Virtalähde	1x alkaliparisto tyyppi AA (LR6, 1,5 V / 2,4 Ah)
Akun käyttöikä	noin 2 vuotta
Maksimi virrankulutus	80 mA
Yhteensopivuus	keskusyksiköt JA-103K, JA-107K kanssa
Kommunikointitaajuus	868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla
Maksimi radiotaajuuslähtö (ERP)	18,2 mW
Kommunikointietäisyys	noin 300 m
Ympäristö	Soveltuu sisätiloihin
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Ilmaisimen mitat	24 x 109 x 24 mm
Magneetin mitat	16 x 55 x 15 mm
Paino (ilman akkua)	35 g