



JA-192E-GR Käyttölaitesegmentti - harmaa

JA-192E on ohjaussegmentti käyttölaitteisiin JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E ja JA-154E.

Kuvaus

Se mahdollistaa turvajärjestelmän toimintojen yksinkertaisen ohjauksen:

- sektorien ohjaus (valvonta päällä, osittainen valvonta päällä, valvonta pois päältä)
- PG-lähtöjen ohjaus (PG ON - päällä ja PG OFF - pois päältä)
- hätäkutsut (paniikki, terveysongelmat ja muut)
- järjestelmän tilanäyttö

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

käyttölaitteen kautta

Kulutus lepotilassa:

0,5 mA

Mitat:

102 × 15 × 33 mm

Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan:

II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - 40 °C