



JA-111M-AN sensore di apertura magnetico su BUS - antracite

Il sensore su BUS JA-111M rileva un'apertura. Il sensore è dotato di tamper antimanomissione, contro l'apertura. Il sensore viene attivato quando il magnete permanente si allontana dal sensore. Occupa un indirizzo nel sistema di sicurezza.

o [Declaration of conformity - JA-111M-AN \(PDF 670,31 kB\)](#)

Specifiche tecniche

Alimentazione:

dal BUS pannello di controllo 12 V (9 - 15 V)

Consumo in standby:

5 mA

Dimensione del sensore:

27 x 55 x 16 mm (sensore), 16 x 55 x 16 mm (magnete)

Normativa:

grado 2, EN 50131-1

Temperatura di funzionamento:

da -10 a 40 °C