



## JA-111M sensore di apertura magnetico su BUS

Il sensore su BUS JA-111M rileva un'apertura. Il sensore è dotato di tamper antimanomissione, contro l'apertura. Il sensore viene attivato quando il magnete permanente si allontana dal sensore. Occupa un indirizzo nel sistema di sicurezza.

o [Declaration of conformity - JA-111M \(PDF 312,89 kB\)](#)



## Descrizione

### Specificazioni

<b>Alimentazione:</b>	dal BUS pannello di controllo 12 V (9 - 15 V)
<b>Consumo in standby:</b>	5 mA
<b>Dimensione del sensore:</b>	26 × 55 × 16 mm
<b>Dimensione del magnete:</b>	16 × 55 × 16 mm
<b>Normativa:</b>	grado 2, EN 50131-1
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	da -10 a 40 °C