



JA-111MB BUS Magneet contact - bruin

Het apparaat detecteert deur of raamopening. De communicatie met het bedieningspaneel loopt via de bus. De detector is uitgerust met een beschermkap die sabotage detecteert nadat de sensor geopend wordt.

o [Declaration of conformity - JA-111MB \(PDF 764,85 kB\)](#)



Omschrijving

De sensor wordt geactiveerd nadat de permanente magneet van het sensor gedeelte af beweegt. Het magneetcontact bezet één positie in het alarmsysteem.

Technische specificaties

Stroom:	voeding via de BUS van de centrale, 12 V (9 - 15 V)
Standby verbruik:	5 mA
Detector grootte:	27 x 55 x 16 mm (detector), 16 x 55 x 16 mm (magneet)
Veiligheidsniveau:	klasse 2, EN 50131-1
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C
Voldoet aan:	EN 50130-4, EN 55022