



## JA-111I BUS – indikator – flerfarge

JA-111I indikerer tilkoblet alarmområde eller PG utgang (1 - 32) med flerfarget diode (rød, grønn, blå og gul).

### Tekniske spesifiseringer

**LED PÅ strømforbruk**

maks. 4 mA

**LED AV strømforbruk**

0 mA

**Brukstemperatur**

-10 °C til 40 °C