



JA-111M BUS – magnetkontakt

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUS. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Den sender melding når magneten fjernes fra sensoren.

○ [Declaration of conformity - JA-111M \(PDF 312.89 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren bruker en adresse i systemet.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)

Standby strømforbruk

5 mA

Detektor størrelse

55 × 26 × 16 mm

Magnet størrelse

55 × 16 × 16 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-6

Brukstemperatur

-10 °C til 40 °C

FG godkjent i grad 2

MKT-1056/13