



JA-111MB BUS – magnetkontakt - brun

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUS. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Den sender melding når magneten fjernes fra sensoren.

○ [Declaration of conformity - JA-111MB \(PDF 313.04 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren bruker en adresse i systemet.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Strømforsyning | fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V) |
| Standby strømforbruk | 5 mA |
| Detektor størrelse | 55 × 26 × 16 mm |
| Magnet størrelse | 55 × 16 × 16 mm |
| Sikkerhetsgrad | grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-6 |
| Brukstemperatur | -10 °C til 40 °C |
| FG godkjent i grad 2 | MKT-1056/13 |