



JA-165A Trådløs sirene

JA-165A trådløs utendørs backup-sirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Denne drives helt av batteri BAT-100A (medfølger ikke) - inntil 2 stk. slike batterier kan benyttes i sirenen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	et lithiumsbatteri på 3,6 V/13 Ah av typen BAT-100A (opptil to stk. kan settes i)
Vanlig levetid for batterier	omtrent fem år (med standardinnstillinger)
Driftsfrekvens	868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde	omtrent 300 m (i åpent terreng)
Antenne	intern (en AN-868 ekstern antenne kan kobles til)
Piezo elektrisk sirene	100 dB/m (verdi med nytt batteri)
Størrelse	200 × 300 × 70 mm (med deksel)
Klassifisering i hht.	EN 50131-1, EN 50131-4, klasse 2
Miljø i hht.	EN 50131-1, IV., generelt, utendørs
Temperaturområde	fra -20 °C til 60 °C
IP grad	IP 44
I overensstemmelse med	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1