



JA-192E Segment for control panels

JA-192E is a control segment for control panels JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, and JA-154E.



Beskrivelse

Den lar brukeren enkelt kontrollere funksjoner i alarmsystemet:

- styring av område (PÅ, DELVIS PÅ, AV)
- styring av PG-utgang (PG PÅ og PG AV)
- aktivere alarmoppring (panikk, nødalarm og andre)
- informasjon om status

Tekniske spesifikasjoner

FG godkjent i grad 2

AUX-1021/13

Strømforsyning

fra betjeningspanelet

Standby strømforbruk

0,5 mA

Størrelse

15 × 102 × 33 mm

Miljø ihht EN 50131-1

II., innendørs

Brukstemperatur

-10 °C til 40 °C