



JA-111M Czujnik otwarcia BUS

JA-111M jest czujnikiem reagującym na otwarcie okna lub drzwi podłączonym do magistrali cyfrowej. W przypadku otwarcia lub oderwania obudowy załączony zostanie alarm sabotażowy. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

o [Declaration of conformity - JA-111M \(PDF 312,89 kB\)](#)



Opis

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
Wymiary czujnika:	26 × 55 × 16 mm
Wymiary magnesu:	16 × 55 × 16 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z normami EN 50131-1
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Zgodny z standardami:	EN 50130-4, EN 55022