



## JA-153E Bezprzewodowa klawiatura LED z RFID

JA-153E jest bezprzewodową 2 kierunkową klawiaturą ikonową z wbudowanym czytnikiem RFID. Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez określone kody oraz pastylki zbliżeniowe.

o [Declaration of conformity - JA-153E \(PDF 315,86 kB\)](#)



### Opis

Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. Do zasilania wykorzystywane są baterie alkaiczne. Dla zwiększenia oszczędności energii stosuje się tutaj specjalny tryb szybkiego załączania uśpienia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

### Specyfikacja techniczna

<b>Zasilanie:</b>	2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
<b>Żywotność baterii:</b>	1 rok
<b>Protokół komunikacji radiowej:</b>	Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz
<b>Zasięg radia:</b>	do 200 metrów w otwartej przestrzeni
<b>Wymiary:</b>	102 × 76 × 33 mm
<b>Stopień ochrony</b>	2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
<b>Klasa środowiskowa</b>	zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
<b>Temperatura pracy:</b>	-10 °C do +40 °C