



JA-185P Bezprzewodowy sufitowy czujnik pir

JA-185P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR przeznaczonym do instalacji na suficie pomieszczenia lub samochodu. Jego mały rozmiar powoduje, że doskonale zlewa się z otoczeniem.

○ [Declaration of conformity - JA-185P \(PDF 316,09 kB\)](#)

Opis

Szczególnie może być stosowany w miejscach, gdzie usytuowane są regały, a tym samym konieczna jest ochrona wzdłuż drogi przejściowej. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:

1 × bateria litowa AA 3,6 V

Żywotność baterii:

do 3 lat

Protokół komunikacji radiowej:

Jablotron 868 MHz

Zasięg radia:

do 100 metrów w otwartej przestrzeni

Chroniony obszar:

360 ° / 5 m

Wymiary:

46 × 88 × 27 mm

Stopień ochrony 2

zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3

Klasa środowiskowa zgodna EN 50131-1:

II, wewnątrz