



JA-151MB Mini contacto magnético sem fios

O mini contacto magnético JA-151M permite detectar a abertura de portas e janelas. Com um design pequeno, apropriado para instalações residenciais e comerciais. Alimentado pela pilha CR2032. É endereçável e ocupa um endereço no sistema de alarme.

o [Declaration of conformity - JA-151MB \(PDF 316,11 kB\)](#)



Especificações técnicas

Alimentação

1 x pilha de lítio CR2032 (3 V, 220 mAh)

Duração

aprox. 2 anos com um máximo de 100 activações por dia

Frequência de funcionamento

868,1 MHz

Alcance da comunicação

até 100 m (área aberta)

Dimensões do detector

55 x 26 x 16 mm

Dimensões do magnético

55 x 16 x 16 mm

Nível de segurança

grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Ambiente de acordo com EN 50131-1

II., interior geral

Temperatura de funcionamento

-10 °C a +40 °C