



JA-180W Detector PIR e Microondas sem fios

O detector é utilizado para detectar movimento humano no interior dos edifícios. Com a detecção combinada de movimento e microondas, o detector é altamente resistente aos falsos alarmes. Ao detectar movimento pelo detector PIR, o detector de Microondas é activo para confirmar a activação do detector PIR.

○ [Declaration of conformity - JA-180W \(PDF 316,03 kB\)](#)



Descrição

Após obter um sinal de confirmação de alarme do MW, o detector envia um sinal de alarme para a central de alarmes. A característica de Detecção permite ser optimizada utilizando as lentes alternativas JS-7904 Corredor, JS 7906 Animais ou JS-7901 Cortina. É endereçável e ocupa um endereço no sistema de alarme.

Especificações técnicas

Alimentação	1x pilha de lítio AA 3,6 V
Duração	aprox 3 anos
Frequência de funcionamento	868,1 MHz
Alcance da comunicação	até 300 m (área aberta)
Alcance	120°/12 m (lente standard)
Dimensões	110 x 60 x 55 mm
Lentes Opcionais	corredor, cortina, animais
Detecção MW / Frequência MW	0,5 a 20 m/9,35 GHz
Ambiente de acordo com EN 50131-1	Il., interior geral
Nível de segurança	grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3