



# JA-113E BUSS manöverpanel med RFID och knappsats

JA-113E är en manöverpanel med knappsats och en RFID läsare utformad för att styra larmsystemet. Den inkluderar ett funktionssegment och om behovet finns så kan den utrustas med upp till 20 st JA-192E funktionssegment.

○ [Declaration of conformity - JA-113E \(PDF 315,94 kB\)](#)



## Beskrivning

Den tillåter enkel, smart och flexibel styrning av larmsystemet genom att använda funktionssegment. JA-192E kommunicerar och drivs genom BUSS och har inbyggd strömsparfunktion vid strömavbrott. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

## Tekniska specifikationer

<b>Strömförsörjning</b>	via centralenhetens BUSS, 12 V (9 - 15 V)
<b>Strömförbrukning</b>	vid förlorad AC 10 mA
<b>Standby</b>	15 mA
<b>RFID</b>	125 kHz
<b>Dimensioner</b>	102 × 98 × 33 mm
<b>Miljöstandard enligt</b>	EN 50131-1, EN 50131-3: II, inomhus
<b>Arbetstemperaturområde</b>	-10 till 40 °C