



JA-114E-WH BUSS manöverpanel med LCD skärm, knappsats och RFID

JA-114E är en manöverpanel med LCD skärm, knappsats och en RFID läsare utformad för att styra larmsystemet. Den inkluderar ett funktionssegment och om behovet finns så kan den utrustas med upp till 20 st JA-192E funktionssegment.

○ [Declaration of conformity - JA-114E-WH \(PDF 691,96 kB\)](#)

Beskrivning

Den tillåter enkel, smart och flexibel kontroll larmsystemet genom att använda funktionssegment. Menyvalen erbjuder en bekväm hantering över områden, sektioner, PG utgångar och händelserapporter. Den kommunicerar och drivs genom BUSS och har inbyggd strömsparfunktion vid strömavbrott. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning

via centralenhetens BUSS, 12 V (9 - 15 V)

Strömförbrukning

vid förlorad AC 15 mA

Standby

max 50 mA

RFID

125 kHz

Dimensioner

102 × 151 × 33 mm

Miljöstandard enligt

EN 50131-1, EN 50131-3: II, inomhus

Arbetstemperaturområde

-10 till 40 °C