



## JA-180W trådlös kombinerad Pir rörelse- och mikrovågsdetektor

JA-180W detektorn används för att upptäcka mänsklig rörelse i en byggnad. Kombinationen av rörelse- och mikrovågsdetektering så har detektorn hög immunitet mot falsklarm.

○ [Declaration of conformity - JA-180W \(PDF 316,03 kB\)](#)



### Beskrivning

När PIR detektorn känner av en rörelse så aktiveras MV detektorn för att bekräfta aktiveringen av PIR.

### Tekniska parametrar

**Strömförsörjning**

1 x litiumbatteri AA 3,6 V

**Beräknad livslängd**

ca 3 år

**Kommunikationsfrekvens**

868 MHz

**Radoräckvidd**

ca 300 m (öppen yta)

**Detektionsområde**

120°/12 m (bas lins)

**Dimensioner**

110 × 60 × 55 mm

**Tillvalslinser**

korridor, ridå och husdjur

**MV detektionstäckning/ MV frekvens**

0,5 till 20 m/9,35 GHz

**Miljöstandard enligt EN 50131-1**

II, inomhus

**Certifiering**

grade 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3