



## JA-186P trådlös dual Pir rörelsedetektor

JA-186P är utformad för att upptäcka mänsklig rörelse i byggnader. IR detektion i två zoner ger en hög immunitet mot larm för husdjur. Den batteridrivna detektorn kommunicerar med Jablotron radioprotokoll.

○ [Declaration of conformity - JA-186P \(PDF 316,24 kB\)](#)

### Beskrivning

Normal installationshöjd är 120 cm över golv. Detektorn har två detektionszoner som vardera täcker en vinkel på 120° och ett avstånd på 12m. Skiljelinjen mellan de två zonerna bestäms av installationshöjden på detektorn. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

### Tekniska parametrar

<b>Strömförsörjning</b>	1x litiumbatteri AA 3,6 V
<b>Beräknad livslängd</b>	ca 3 år
<b>Kommunikationsfrekvens</b>	868 MHz
<b>Radoräckvidd</b>	ca 300 m (öppen yta)
<b>Detektionsområde</b>	120°/12 m (original lins)
<b>Dimensioner</b>	180 × 60 × 55 mm
<b>Uppfyller kraven för</b>	EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Miljöstandard enligt EN 50131-1</b>	II, inomhus